

ПЕРЕЧЕНЬ СЕРИЙ ЖКИ FORDATA

ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИЕ ЖКИ

Символов × строк	Наименование серии	Габаритный размер, мм	Размер видимой области, мм	Расстояние между крепежными отверстиями, мм	Размер символа, мм	Размер точки, мм	Краткое описание серии	
8×1	FDCC0801A	84,0×44,0	61,0×15,8	79,0/76,0×36,0	6,45×10,75	1,25×1,30	см. стр. 30	
	FDCC0801B	69,0×27,0	45,2×13,8	65,4	4,20×7,71	0,80×0,92	см. стр. 31	
8×2	FDCC0802B	58,0×32,0	38,0×16,0	53,0×27,0	2,96×5,56	0,56×0,66	см. стр. 32	
	FDCC0802C	40,0×35,4	30,4×13,9	36,0×30,9	2,95×4,75	0,55×0,55	см. стр. 33	
16×1	FDCC1601A	151,0×40,0	120,0×23,0	143,0×32,0	6,00×14,54	1,152×1,765	см. стр. 34	
	FDCC1601B	122,0×33,0	99,0×13,0	115,0×25,0	4,84×9,22	0,92×1,10	см. стр. 35	
	FDCC1601D	80,0×36,0	64,5×14,0	75,0×31,0	3,07×6,56	0,55×0,75	см. стр. 36	
	FDCC1601E	80,0×36,0	64,0×13,8	75,0×31,0	3,07×6,56	0,55×0,75	см. стр. 37	
	FDCC1601K	73,0×24,0	62,2×13,4	68,6/62,0×19,9	3,07×8,58	0,55×0,75	см. стр. 38	
16×2	FDCC1602A	122,0×44,0	99,0×24,0	115,0×37,0	5,20×9,55	1,00×1,15	см. стр. 39	
	FDCC1602B	85,0×36,0	63,0×16,4	80,0×31,0	3,00×5,23	0,56×0,61	см. стр. 40	
	FDCC1602C	85,0×32,6	64,5×16,4	79,0×29,2	3,00×5,23	0,56×0,61	см. стр. 41	
	FDCC1602D	85,0×29,5	64,5×16,4	81,0×24,0	3,00×5,23	0,56×0,61	см. стр. 42	
	FDCC1602E	84,0×44,0	64,5×16,4	79,0/76,0×36,0	3,00×5,23	0,56×0,61	см. стр. 43	
	FDCC1602G	80,0×36,0	64,5×16,4	75,0×31,0	3,00×5,23	0,56×0,61	см. стр. 44	
	FDCC1602G1	80,0×36,0	64,5×16,4	75,0×31,0	3,00×5,23	0,56×0,61	см. стр. 45	
	FDCC1602L	65,5×36,7	54,0×14,4	60,5×31,7	2,55×4,99	0,47×0,58	см. стр. 46	
	FDCC1602N	80,0×36,0	64,0×13,8	75,0×31,0	2,95×4,35	0,55×0,50	см. стр. 47	
	FDCC1602P	122,0×44,0	99,0×24,0	115,0×37,0	4,84×9,66	0,92×1,10	см. стр. 48	
	16×4	FDCC1604A	87,0×60,0	61,8×25,2	82,0×55,0	2,95×4,75	0,55×0,55	см. стр. 49
		FDCC1604E	72,0×48,0	61,8×25,2	67,0×44,0	2,95×4,75	0,55×0,55	см. стр. 50
20×2	FDCC2002C	146,0×43,0	123,0×23,0	139,0×36,0	4,84×9,22	0,92×1,10	см. стр. 51	
	FDCC2002D	116,0×37,0	83,0×18,6	108,0×29,0	3,20×5,95	0,60×0,65	см. стр. 52	
20×4	FDCC2004A	118,0×43,0	76,0×25,2	108,0×29,0	2,95×4,75	0,55×0,55	см. стр. 53	
	FDCC2004B	98,0×60,0	76,0×25,2	93,0×55,0	2,95×4,75	0,55×0,55	см. стр. 54	
	FDCC2004C	77,0×47,0	60,0×22,0	70,0×40,0	2,30×4,03	0,42×0,46	см. стр. 55	
	FDCC2004D	146,0×62,5	123,0×42,5	139,0×55,5	4,84×9,22	0,92×1,10	см. стр. 56	
	FDCC2004F	98,0×60,0	76,0×26,0	93,0×55,0	2,95×4,75	0,55×0,55	см. стр. 57	
24×2	FDCC2402E	116,0×37,0	83,0×18,6	108,0×29,0	2,70×5,55	0,50×0,65	см. стр. 58	
40×2	FDCC4002B	182,0×33,5	152,5×16,5	175,0×26,5	3,20×5,55	0,60×0,65	см. стр. 59	
40×4	FDCC4004A	190,0×54,0	147,0×29,5	183,0×47,0	2,78×4,89	0,50×0,55	см. стр. 60	

ГРАФИЧЕСКИЕ ЖКИ

Символов × строк	Наименование серии	Габаритный размер, мм	Размер видимой области, мм	Расстояние между крепежными отверстиями, мм	Размер точки, мм	Контроллер	Краткое описание серии
122×32	FDCG12232D	84,0×44,0	64,0×17,9	79,5/76,0×36,0	0,40×0,45	SED1520D0A	см. стр. 61
	FDCG12232G	84,0×44,0	64,0×17,9	76,0×36,0	0,40×0,45	SED1520DAA	см. стр. 62
128×64	FDCG12864B	93,0×70,0	72,0×40,0	88,0×64,0	0,48×0,48	KS0108B	см. стр. 63
	FDCG12864E	78,0×70,0	62,0×44,0	68,0×65,0	0,40×0,56	KS0108B	см. стр. 64
	FDCG12864G	87,0×71,0	62,0×44,0	75,0×67,0	0,40×0,56	KS0108B	см. стр. 65
	FDCG12864H	75,0×52,7	60,0×32,5	70,0×49,7	0,39×0,39	KS0108B	см. стр. 66
	FDCG12864K	78,0×70,0	62,0×44,0	68,0×65,0	0,40×0,56	T6963C	см. стр. 67
	FDCG12864N	75,0×52,7	60,0×32,5	70,0×49,7	0,39×0,39	T6963C	см. стр. 68
240×64	FDCG24064B	180,0×65,0	134,0×40,4	176,0×54,0	0,49×0,49	T6963C	см. стр. 69
128×128	FDCG128128A	92,0×106,0	73,0×73,0	85,0×99,0	0,50×0,50	T6963C	см. стр. 70
240×128	FDCG240128B	144,0×104,0	114,0×64,0	138,0×97,0	0,40×0,40	T6963C	см. стр. 71